



## Novo **Pro10** para Retalho

**Quando os funcionários usam os auriculares sem fios para comunicarem, tornam-se uma equipa.**

A equipa consegue pedir assistência, resolver consultas, dar suporte a clientes e atribuir tarefas entre si de forma mais eficaz. E, onde há mais objetivo, o bem-estar do pessoal também melhora. Quando a gerência deseja enviar uma mensagem para a loja ou falar diretamente, a mesma é encaminhada para todos os utilizadores.

O auricular Pro10 é confortável, leve e de fácil utilização, tornando-se indispensável para a sua equipa e negócio

## Para comunicação da equipa



### Auricular

**Frequência de Operação**  
**Modo Operativo**  
**Botão de Toque**  
**Microfone**  
**Regulação de Volume**  
**Bateria**  
**Autonomia da Bateria**  
**Tempo Carregamento bateria**  
**Limpeza**  
**Peso**

### Q-P10HS

1.88-1.90GHz EMEA, Asia; 1.91-1.93GHz North America  
PTT (carregar para falar) e **TalkLock**  
Botão para falar, botão de volume  
Cancelamento de ruído, **electret mic**  
Níveis 1-5  
400mAh, 3.7v Polimero de iões de Lítio  
16 horas PTT, 10 horas TalkLock  
4.5 horas carregamento completo  
Limpar com toalhetas antibacterianas  
36g com bateria, 26g sem bateria



### Estação Base

**Potencia de transmissão**  
**Capacidade de auriculares**  
**Alcance**  
**Indicador LED**  
**Conectividade**  
**Entradas/Saídas**  
**Indicador ligado**  
  
**Alimentação**  
**Montagem**  
**Dimensão AxLxP; Peso**

### Q-P10BS

250mW EMEA, Asia; 125mW North America  
30 auriculares escuta, max. 6 transmissão simultânea  
70m em amplo espaço  
Em espera/sincronização/ligar/auricular activo  
Max 70m entre bases, 3 bases por fonte alimentação  
Cat5/6/7 cable  
Vermelho/verde base primária, verde/verde base secundária  
100-240v ac **voltage sensing** 48v, 0.5A  
Montagem na parede  
250 x 160 x 43mm; 310g



### Ponto de Registo

**Procedimento Registo**  
**Indicador Ligado**  
**Indicador LED**  
**Fonte de energia**  
**Montagem**  
**Dimensões AxLxP**  
**Peso**

### Q-P10RP

Hold headset LED to infrared receiver  
Verde pisca a cada 10 seg.no modo espera  
Em espera/registo auricular/bateria baixa  
**Cat5/6/7 cable from base**  
Montagem na parede abaixo da base  
197 x 76 x 26mm  
175g



### Carregador

**Capacidade Auriculares**  
**Tempo carregamento**  
**Indicadore LED do auricular**  
  
**Indicador Ligado**  
**Alimentação**  
**Montagem**  
**Dimensões AxLxP**  
**Weight**

### Q-P10CH

6 auriculares  
4.5 horas carregamento completo  
Flash azul a cada 10 seg., Azul permanente quando carregamento completo  
LED Verde  
5v, 3A  
Em prateleira ou área de trabalho  
375 x 102 x 80mm  
760g

**Distribuidor em Portugal:**

**Tecradio Comunicações Lda.**

**Rua Manuel Ferriera nº21C, 2795-229 Linda-a-Velha**

**Tlf: 214 143 851**

**Tlm: 963 843 393**

**tecradio@tecradio.pt**

