



PRO10 SISTEMA AURICULARES SEM FIOS

Para comunicação da equipa



Novo **Pro10** para Retalho

"Quando os funcionários usam os auriculares sem fios para comunicarem, tornam-se uma verdadeira equipa"

A equipaconsegue pedir assistência, resolver consultas, dar suporte a clientes e atribuir tarefas entre si de forma mais eficaze rápida. Quando a gerência deseja enviaruma mensagempara aloja ou falar diretamente, a mesma é encaminhada para todos os utilizadores.

O auricular Pro10 é confortável, leve e de fácil utilização, tornando-se indispensável para o bom funcionamento de uma equipa e do negócio.

Para comunicação da equipa



Auricular

Frequência de Operação **Modo Operativo**

Botão de Toque Microfone

Regulação de Volume

Bateria

Autonomia da Bateria

Tempo Carregamento bateria

Limpeza Peso

Q-P10HS

1.88-1.90GHz EMEA, Asia; 1.91-1.93GHz North America;

PTT (carregar para falar) e TalkLock; Botão para falar, botão de volume;

Cancelamento de ruído:

Níveis 1-5;

400mAh, 3.7v Polímero de iões de Lítio;

16 horas PTT, 10 horas TalkLock; 4.5 horas carregamento completo; Limpar com toalhitas antibacterianas;

36g com bateria, 26g sem bateria.

Q-P10BS

Estação Base Potencia de transmissão

Capacidade de auriculares

Alcance

Indicador LED Conectividade

Entradas/Saídas

Indicador ligado

Alimentação Montagem

Dimensão AxLxP; Peso

250mW EMEA, Asia: 125mW North America:

30 auriculares escuta, max. 6 transmissão simultânea;

70m em amplo espaço;

Em espera/sincronização/ligar/auricular ativo;

Max 70m entre bases, 3 bases por fonte alimentação;

Cat5/6/7 cable;

Vermelho/verde base primária, verde/verde base

secundária;

100-240v ac voltagem, 48v, 0.5A;

Montagem na parede; 250 x 160 x 43mm; 310g.



Ponto de Registo

Procedimento Registo Indicador Ligado

Indicador LED Fonte de energia

Montagem Dimensões AxLxP

Peso

Q-P10RP

Segure o LED do auricular no receptor infravermelho;

Verde pisca a cada 10 seg.no modo espera; Em espera/registo auricular/bateria baixa;

Cabo da base Cat5/6/7;

Montagem na parede abaixo da base;

197 x 76 x 26mm

175g



Carregador

Capacidade Auriculares Tempo carregamento

Indicador Ligado Alimentação Montagem

Dimensões AxLxP

Weight

Q-P10CH

6 auriculares

4.5 horas carregamento completo

Indicadore LED do auricular Flash azul a cada 10 seg., Azul permanente

quando carregamento completo

LED Verde

5v. 3A

Em prateleira ou área de trabalho

375 x 102 x 80mm

760g

Distribuidor em Portugal:

Tecradio Comunicações Lda.

Rua Manuel Ferreira nº21C, 2795-229 Linda-a-Velha

Tlf: 214 143 851 Tlm: 963 843 393 tecradio@tecradio.pt

